

操作说明书 V101.0

注：使用产品之前，请先认真阅读此说明书。谢谢。
请严格遵守国家相关法令，不得将此产品用于任何非法用途，所有后果自行承担。



按键说明：

⏻-电源键 🚶-移动侦测 📺-录像 🔦-指示灯

☰/0 -夜视灯开关

设置格式[MyWork]: 非突出显示

注意：

1. 机器使用前请务必插入正常的内存卡（TF卡）。没有插入内存卡，红灯闪10秒后自动关机。
2. 机器内存卡必须为8GB及以上。8GB以下内存不能正常保存数据。
3. 机器开机后，会自动进行录像或移动侦测模式。

一. 产品参数：

视频格式：AVI
视频编码：M-JPEG
视频分辨率：1920*1080
视频帧率：30fps
移动侦测：支持

电池容量：约 1200mah
录像时间：约 600 分钟
充电电压：DC-5V 1A
存储支持：8GB-128GB TF Card
传输速度：USB 2.0
接口类型：Type-C
储藏温度：-10~40 度
工作湿度：15~85%RH9

二. 产品操作：

以下操作请在正常插卡后进行。

1. 充电：

本机内置可充电锂电池，当机器电量不足时，可以通过 ([...] 方式进行充电：

- 1). 连接 5V 充电器；
- 2). 连接移动电源。


注：充电时红蓝灯同时闪，充满电红蓝灯长亮。

2. 开机，关机：

开机：按电源键 2 秒开机；

关机：按电源键 2 秒关机。

3. 录像：

录像：将拨动键拨到  处，按电源键 2 秒开机，开机后红蓝灯亮，然后蓝色熄灭，红灯闪烁 2 次熄灭进入录像。

保存：录像过程中，点击电源键一次可停止并保存录像。红灯亮返回待机模式。

视频 5 分钟一段，自动分段保存，支持循环覆盖。

4. 移动侦测：



将拨动键拨到  处，机器开机后，自动进入移动侦测模式。

此模式下，蓝灯快闪进入移动侦测检测状态，当有移动物体时，蓝色指示灯慢闪，进入录像。2 分钟后，录像自动保存。如果没有移动物体，蓝灯快闪再次进入移动侦测检测状态。

退出：点击电源键 1 次即停止并保存录像，回到待机模式，蓝灯长亮。

5. 红外灯开启关闭：

请根据需要开启或关闭。

：夜视灯开； ：夜视灯关。

设置格式[MyWork]: 非突出显示

6. 边充边录：

关机状态下，将机器连接到充电器或移动电源，红蓝灯同时闪为充电状态，充满电红蓝灯常亮。此时，点击 1 次电源键，进入正常录像或移动侦测模式。再次点击电源键，即退出工作模式并保存，边充边录待机模式下 5 秒内没有任何操作，则转为充电状态。

注意：接电脑不能边充边录。

7. 复位：

当机器出现死机，按键无效，无法正常使用，需要对设备复位。

方法：点击复位孔 (R) 内按键使设备进行复位。

8. 时间设置：

机器开机后会自动在 TF 卡根目录下建立一个 TXT 文本文档 (TIME.txt)，关机使用数据线连接电脑，在可移动磁盘打开 TIME.txt 文档后，编辑自己所需要的时间，格式 (年

月日时分秒) 2025-05-01 18:18:18 Y 后保存文档, 开机时间即可正常烧入机器。

如不需要显示时间水印, 将文件中的 Y 改成 N。参考格式如下:

1: 2025-05-01 18:18:18 Y (有时间水印显示)

2: 2025-05-01 18:18:18 N (无时间水印显示)

三、指示灯说明

红灯闪两次熄灭	录像状态
红灯快闪	未检测到 TF 卡
蓝灯闪	移动侦测
红、蓝灯同时闪	充电中
红、蓝灯同时亮	充电完成

四、售后保障

本公司所售产品凭产品保修卡或在线订单凭证享有“三包”服务。

四、注意事项

使用场合: 请严格遵守国家相关法令, 不得将此产品用于窃拍, 窃照等其它非法用途, 否则后果自己承担。

工作温度: 请在自然温度下使用, 请勿在人体不能适应的温度下工作。

工作湿度: 请在人类适宜生活的环境湿度下使用, 请勿将产品置于潮湿的工作环境, 产品不具备防水功能。

拍摄照度: 请在有充足的光源环境下使用, 请勿将摄像头直接对着太阳等超强光源, 以免光学器件受到损伤。

保洁要求: 请勿在粉尘密度过大的环境下使用, 以免镜头以及其它部件沾染粉尘, 影响摄像效果。镜头可以用擦镜纸或眼镜布轻轻擦拭, 保持洁净。

其他事项: 该产品属于精密电子产品, 请勿使其受到强烈冲击、震动; 请勿在强磁场、强电场下使用。